

Canon Log 伽马模式下的 LUT（查表）数据

将 Canon Log 10 转换为 Rec. 709 10 的 LUT1.1 版本

– LUT 分类

检视 LUT

– LUT 概要

用于将 Canon Log 伽马转换为 Rec. 709 伽马。

– 与 1.0 版本的不同处

LUT 支持 10 位、12 位（仅适用 EOS C500 / EOS C500 PL）及 16 位（仅适用 EOS C500 / EOS C500 PL）。

– 兼容产品

EOS C100, EOS C300, EOS C300 PL, EOS C500, EOS C500 PL

– 数据解释

A 列数据：输入（Canon Log）

B 列数据：输出（Rec. 709）

输入： Canon Log / 10 位

输出： Rec. 709 / 10 位

LUT 输入 / 输出

反射率 (%)	Canon Log	Rec. 709
-1.38	94	4
0	128	64
18	351	443
90	614	940
107.26	646	1019
720	1016	1019