BIO-7038-000

BIO-7038

РУССКИЙ

Комплект для монтажа в короб SR640-P-VB Руководство по установке

Эта камера предназначена для эксплуатации только в помещении. Данное «Руководство по установке» содержит описание способа установки с помощью комплекта для монтажа в короб SR640-P-VB. В целях правильной эксплуатации обязательно прочитайте раздел «Меры предосторожности». Прочитав данное «Руководство по установке», храните его в легкодоступном месте для дальнейшего использования в качестве справочника.
В дополнение к данному документу «Руководство по установке» прочитайте также «Руководство по установке», входящее в комплект камеры.

⚠Осторожно Все работы по установке должны выполняться специалистом по установке. Не пытайтесь выполнить установку камеры самостоятельно. Несоблюдение этого правила может привести к непредвиденным последствиям, например к падению камеры или поражению электрическим током.

Проверка комплектности

Данное изделие поставляется в приведенной ниже комплектации. В случае отсутствия какого-либо комплектующего обратитесь к дилеру, у которого было приобретено изделие.

Устройство для монтажа в короб
Шаблон
Руководство по установке (данный документ)
Крышка для скрытого монтажа
Винты (M4) x 4

© CANON INC. 2015

Printed in Japan

Символы, обозначающие меры предосторожности

В данном «Руководстве по установке» для обозначения важных сведений, с которыми пользователь должен быть ознакомлен для безопасной эксплуатации изделия, используются приведенные ниже символы. К каждому символу даются пояснения, чтобы пользователи понимали степень важности каждого из них. Придерживайтесь обозначенных ими положений.

⚠Внимание	Несоблюдение указаний, сопровождающихся этим символом, может привести к тяжелой травме или смертельному исходу.
⚠Осторожно	Несоблюдение указаний, сопровождающихся этим символом, может привести к травме.
Осторожно	Несоблюдение указаний, сопровождающихся этим символом, может привести к повреждению имущества.
Важно	Этот символ указывает на важные положения или ограничения.
Примечание	Относится к справочным сведениям, касающимся эксплуатации, или к дополнительным пояснениям.

Меры предосторожности

Меры предосторожности при установке

⚠Внимание

Не производите установку в следующих местах:
- в местах, подверженных воздействию прямых солнечных лучей или высокой температуры, вблизи теплоизлучающих объектов;
- вблизи источников огня или горючих растворителей (спирт, разбавитель, топливо и т.п.);
- во влажных или запыленных местах;
- в местах, подверженных воздействию масляного дыма или пара;
- в местах, подверженных воздействию морского воздуха;
- в ограниченных или замкнутых пространствах.

При несоблюдении этого требования возникает вероятность пожара или поражения электрическим током.

Примечания об источнике питания
- Для питания переменным током используйте только специально предназначенный для этого блок питания переменного тока (продается отдельно).
- Не помещайте на кабель питания (или кабель ЛВС для питания PoE) какие-либо тяжелые предметы.
- Не тяните за кабель питания (или кабель ЛВС для питания PoE), не изгибайте его с усилием, не допускайте нарушения его целостности и не подвергайте его изменениям.
- Не накрывайте блок питания переменного тока (продается отдельно) тканями или одеялами и не оборачивайте его ими.

При несоблюдении этого требования возникает вероятность пожара или поражения электрическим током.
Перед использованием обязательно прочитайте руководство пользователя к специально предназначенному для этой цели блоку питания переменного тока (продается отдельно).

⚠Осторожно

По вопросам установки и проверки камеры обращайтесь к дилеру, у которого было приобретено это изделие.
- Установку должен производить квалифицированный специалист по обслуживанию в соответствии со всеми местными нормативными требованиями.
- Выполняя установку, удостоверьтесь в том, что поверхность способна выдержать общий вес камеры и дополнительных принадлежностей и в достаточной степени укреплена.
- Периодически осматривайте детали и винты на предмет ржавчины и ослабления, чтобы предотвратить травмы и порчу оборудования из-за падения предметов.

- Нельзя производить установку на неустойчивых поверхностях, в местах, подверженных значительным вибрациям и ударам, а также солевому повреждению и действию коррозионного газа.
- При установке камеры следует закрепить контровочную проволоку.
- Используйте только с совместимыми камерами.
- Если толщина потолочной планки выходит за пределы 5,0–40,0 мм, не используйте ее.

При несоблюдении этого требования возникает вероятность падения камеры и прочих происшествий.

- Не прикасайтесь к краям металлических деталей голыми руками.
- При установке старайтесь не прищемить пальцы.

При несоблюдении этого требования возникает вероятность травм.

Осторожно
- Не поворачивайте объектив вручную.
- Не устанавливайте камеру на неустойчивой поверхности. Кроме того, убедитесь в том, что камера установлена в пределах ±5° относительно горизонтали.
- Прежде чем снова включать питание после его выключения, подождите не менее пяти секунд.
- Перед тем как приступить к выполнению каких-либо действий, примите меры по устранению статического электрического заряда.
- В случае образования конденсата не включайте питание до тех пор, пока конденсат не испарится.

При несоблюдении этого требования возникает вероятность неправильной работы.

- Следите за тем, чтобы не повредить проводку и трубопроводы.

При несоблюдении этого требования возникает вероятность повреждения периферийных устройств.

Меры предосторожности при эксплуатации.

⚠Внимание
- При обнаружении признаков неисправности (дыма, необычных звуков, тепла или необычных запахов) немедленно прекратите использование камеры и обратитесь к ближайшему дилеру.

Эксплуатация неисправного изделия может привести к пожару или поражению электрическим током.

- При наступлении грозы прекратите установку, осмотр и др. работы и не прикасайтесь к камере или соединительному кабелю.
- Не пытайтесь самостоятельно разбирать и видоизменять камеру.
- Не допускайте повреждения соединительного кабеля.
- Не допускайте попадания на камеру водяных брызг и прочей влаги.
- Не вставляйте в камеру влажные или металлические посторонние предметы.
- Не используйте вблизи камеры горючие аэрозоли.
- Если камера не используется в течение длительного периода, не оставляйте подсоединенными кабели ЛВС, внешний источник тока или соединитель питания блока питания переменного тока (продается отдельно).
- Не используйте для чистки камеры горючие растворители, например спирт, разбавитель для краски или бензин.


При несоблюдении этого требования возникает вероятность пожара или поражения электрическим током.

Основные технические характеристики

Модель	SR640-P-VB
Вес	Прибл. 2250 г (Устройство для монтажа в короб; Крышка для скрытого монтажа)

В содержание данного руководства могут быть внесены изменения без предварительного уведомления.


Габариты



Единицы измерения: мм


Перед установкой камеры

Выполните настройку камеры, используя программное обеспечение на установочном CD-диске (см. «Руководство по эксплуатации»).
Прикрепите потолочную планку из комплекта камеры к устройству для монтажа в короб.




Установка камеры

1




a. Шаблон


2



3




4




b. Длинный винт

5



c. Ручка для открывания и закрывания шторки
d. Шторка


6




* Винт, входящий в комплект камеры

e. Кабель ЛВС
f. Предохранительная проволока


7




8



9




10




g. Стопор

11




12



h. Крышка для скрытого монтажа

13



Демонтаж

